

# Funkfibel



AST

Erstellt für die  
Freiwillige Feuerwehr Grafenhausen



Übersicht:

<b>Funkverkehr im 2m Bereich .....</b>	<b>2</b>
An- und Abmelden beim Abschnittsleiter ...	2
Gesprächseröffnung .....	2
Anrufbestätigung.....	3
Sammelruf .....	4
Notfallmeldung .....	5
Sprech- oder Durchsagefehler .....	6
Gesprächsende .....	6
<b>Lagemeldung.....</b>	<b>7</b>
<b>Atemschutzüberwachung .....</b>	<b>8</b>
<b>Funkverkehr mit FMS.....</b>	<b>10</b>
<b>Funkrufnamen .....</b>	<b>12</b>
Grafenhausen .....	12
Staufen.....	12
Rothaus .....	13
Mögliche Funktionen: .....	13
<b>Notizen.....</b>	<b>14</b>
<b>Deutsche Buchstabiertafel.....</b>	<b>16</b>

# Funkverkehr im 2m Bereich

## An- und Abmelden beim Abschnittsleiter

- Beim:
- Einschalten des Gerätes
  - Entfernen vom Gerät
  - Kanalwechsel
  - Abschalten des Gerätes



## Gesprächseröffnung

- Besteht aus:
- dem Rufnamen der  
Gegenstelle
  - dem Wort „von“
  - dem eigenen Rufnamen
  - der Aufforderung zum  
Antworten „kommen“

„Florentine Grafenhausen 44-Angriffstrupp- von  
Florentine Grafenhausen 44-Fahrzeugführer-  
kommen.“

## **Anrufbestätigung**

Besteht aus:

- dem Wort „Hier“
- dem eigenen Rufnamen
- der Aufforderung zum Antworten „kommen“

„Hier Florentine Grafenhausen 44-Angriffstrupp – kommen.“

⇒ Kann die angerufene Funkstelle das Funkgespräch nicht sofort aufnehmen, so muss Sie nach der Anrufantwort statt „kommen“ das Kommando „warten“ verwenden. Dies gilt jedoch nur für einen kurzen Zeitraum.

„Florentine Grafenhausen 44-Fahrzeugführer - warten.“

⇒ Ist man nicht in der Lage, den Funkspruch anzunehmen, so beantwortet man den Anruf mit „, Ich rufe wieder- Ende.“

„Hier Florentine Grafenhausen 44-Angriffstrupp- ich rufe wieder - Ende“

⇒ Der **Erweiterte Anruf** ist anzuwenden, wenn die Funkverbindung schlecht ist oder keine Antwort kommt. Dann wird der Rufname der gerufenen Funkstelle bis zu dreimal genannt.

„Florentine Grafenhausen 21-Fahrzeugführer-  
Florentine Grafenhausen 21-Fahrzeugführer-  
Florentine Grafenhausen 21-Fahrzeugführer- von  
Florentine Grafenhausen 19-Leitung kommen.“

## **Sammelruf**

Besteht aus:

- dem eigenen Rufnamen
- der „Anzusprechenden Gruppe“
- der Durchsage

„Hier Florentine Rothaus 44-Fahrzeugführer an  
alle Einsatzkräfte im Bereich Mälzerei – Vorsicht  
! Einsturzgefahr !

Ich wiederhole: ...!“

Nach dem Sammelruf holt der Rufende bei allen Angesprochenen eine Bestätigung ein, dass der Sammelruf verstanden wurde:

„Florentine Rothaus 44-Angriffstrupp –  
kommen.“

„ Hier Florentine Rothaus 44-Angriffstrupp –  
Durchsage verstanden.“

„Florentine Grafenhausen 44-Wassertrupp –  
kommen.“

„ Hier Florentine Grafenhausen 44-Wassertrupp –  
Durchsage verstanden.“ usw.

## **Notfallmeldung**

Besteht aus:

- dem Notfallsignal  
„Mayday; Mayday; Mayday
- dem Funkrufnamen „Hier...“
- dem Standort
- der Lage
- dem Gesprächabschluss  
„MAYDAY kommen!“

„Mayday; Mayday; Mayday

Hier Florentine Grafenhausen 21-Angriffstrupp –

Standort: Heizraum im Kellergeschoß. –

Rückzugsweg nach Einsturz abgeschnitten –

Mayday kommen!“

## **Kanalwechsel**

Der Kanalwechsel wird von der leitenden Funkstelle als Sammelruf angekündigt.

„Hier Florentine Grafenhausen 19-Leitung- alle Beteiligten der Wasserversorgung ab sofort Wechsel auf Kanal 50

– ich wiederhole: alle Beteiligten der ....“

Bestätigung einholen (s. vorne):

„Florentine Grafenhausen 44-Maschinist- kommen.“

„Hier Florentine Grafenhausen 44-Maschinist – Wechsel auf Kanal 50- verstanden.“ usw.

## **Sprech- oder Durchsagefehler**

Sind sofort mit der Ankündigung „ich berichtige“ oder „ich wiederhole“ klarzustellen, jede Frage mit dem Wort „Frage“ zu beginnen.“

## **Gesprächsende**

Die Gesprächsleitende Funkstelle beendet das Funkgespräch mit dem Wort „Ende“.

„Hier Florentine Grafenhausen 19-Leitung – Ende.“

# Lagemeldung

SCHEMA DER LAGEMELDUNG	Schadensereignis	
		<b>Einsatzort</b> Im Schulweg.2
		<b>Einsatzart</b> Zimmerbrand
		<b>Einsatzhöhe</b> im zweiten Obergeschoß
		<b>Gebäudeausmaß</b> eines dreigeschossigen
		<b>Nutzung</b> Wohnhauses
		<b>Besondere Gefahren</b> Ausbreitung im 2.OG
	Schadenabwehr	
		<b>Besondere Maßnahmen</b> Brandbekämpfung eingeleitet
		<b>Art und Anzahl der Rohre</b> 1 C.-Rohr
	<b>Art und Anzahl der PA</b> 2 Pressluftatmer und 2 PA als Rettungstrupp <b>IM EINSATZ</b>	
	<b>Nachforderung</b> MTF und LFB <b>ZUR EINSATZSTELLE</b>	

# Atemschutzüberwachung

- 1.) Funktionsabhängiger Funkrufname  
z.B. Angriffstrupp LF16/12:

## **Florentine Grafenhausen 44 –Angriffstrupp**

- 2.) Sprechprobe mit dem Fahrzeugführer
- 3.) Nach dem Absitzen befestigen die ASGT selbständig Ihr Namensschild an die ASÜ-Tafel und stellen die Uhr ein.

<b>ASÜ-Tafel</b>		
Angriffstrupp	-führer HFG	A.Strittmatter
	-mann	G.Müller
Wassertrupp	-führer HFG	O.Stiegeler
	-mann	M.Nüssle
Schlauchtrupp	-führer HFG	S.Schilling
	-mann	H.Adams

( normaler Innenangriff mit PA auf  
30min, CSA 20min).

Der Truppführer hat das Funkgerät (HFG).

4.) Sobald die ASGT an der Rauchgrenze sind und den Lungenautomaten anschließen, gibt der Führer dem Überwacher (Maschinist) über Funk Meldung.

⇒ Überwacher gibt auf der ASÜ-Tafel unter „Bemerkung“ den Angriffsweg des Trupps ein  
(z.B. 2 Verteiler 2 Rohr, Tor 2)

⇒ Überwacher stellt die Uhr jetzt nochmals auf 30min zurück

5.) Abfrage des niedrigsten Drucks durch den Überwacher nach 15min, weitere Druckabfrage alle 5min.

⇒ Antwortet der Trupp nicht, gibt der Überwacher dem GF Bescheid.  
Der GF muss dann SOFORT den Sicherungstrupp losschicken.

6.) Einsatzstelle an

⇒ Einstellung Rückzugszeit auf der Uhr gemäß der Tabelle auf der ASÜ-Tafel

# Funkverkehr mit FMS

	FMS Display:
Einschalten	↓ Bereit
1. <u>Abfrage des Einsatzauftrages</u>	<b>FMS-Status 5, Telefon oder Feststation</b>
2. <u>Abrücken Gerätehaus</u>	<b>FMS-Status 3</b>
<i>Leitstelle hebt Einsatz auf</i>	↓ Ende Einsatz
3. <u>Eintreffmeldung</u>	<b>FMS-Status 4</b>
4. <u>Lagemeldung</u>	
Lagemeldung an Leitstelle	<b>FMS-Status 5 –</b> ↑ Sprechwunsch
<i>Sprechaufforderung von Leitstelle</i>	↓ sprechen
<i>Leitstelle fordert Lagemeldung an</i>	↓ Lagemeldung
5. <u>Nachforderung</u>	<b>FMS-Status 5 –</b> ↑ Sprechwunsch
<i>Sprechaufforderung</i>	↓ sprechen

6. Bereitmeldung

**FMS-Status 1**

7. Schlussmeldung

**FMS-Status 5 –**

↑ Sprechwunsch

*Sprechaufforderung*

↓ sprechen

8.1 Zurückmeldung

**FMS-Status 5 –**

↑ Sprechwunsch

*Sprechaufforderung*

↓ sprechen

oder

**FMS-Status 2**

### **Mögliche Anweisungen der Leitstelle:**

*Fahren Sie zur Wache*

↓ zur Wache

oder

*Neuer Einsatz annehmen*

↓ Neuer Auftrag

oder

*Leitstelle anrufen*

↓ per Draht

Anweisung bestätigen **FMS-Status 9**

8.2 Meldung nicht  
einsatzbereit

**FMS-Status 6**

**Status 2 ist immer letzte Meldung vor dem  
Abschalten des Funkgerätes, wenn das  
Fahrzeug einsatzbereit ist!**

↓ Wache

# Funkrufnamen

## Grafenhausen

Florian Grafenhausen 1/19 **MTF**

Florentine Grafenhausen 19- Leitung  
- Einsatzleiter

Florian Grafenhausen 1/21 **TLF 8/18**

Florentine Grafenhausen 21- Funktion

Florian Grafenhausen 1/47 **TSF**

Florentine Grafenhausen 47- Funktion

Florian Grafenhausen 1/44 **LF 16/12**

Florentine Grafenhausen 44- Funktion

## Staufen

Florian Grafenhausen 2/72 **KEF**

Florentine Grafenhausen 72- Funktion

## **Rothaus**

**Florian Brauerei Rothaus 21 TLF 16**

Florentine Rothaus          21-Funktion

**Florian Brauerei Rothaus 44 LF 16/12**

Florentine Rothaus          44- Funktion

## **Mögliche Funktionen:**

- Leitung                    (Besatzung MTF)
- Einsatzleiter
- Abschnittsleiter (Zugführer)
- Fahrzeugführer (GruFü, StaFü, TruFü)
- Maschinist
- Melder
- Überwachung            (Atemschutzüberwacher)
- Angriffstrupp
- Wassertrupp
- Schlauchtrupp

# Notizen

(Platz für Bemerkungen und Kommentare)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# Deutsche Buchstabiertafel

<b>A</b> = Anton	<b>O</b> = Otto
<b>Ä</b> = Ärger	<b>Ö</b> = Ökonom
<b>B</b> = Berta	<b>P</b> = Paula
<b>C</b> = Cäsar	<b>Q</b> = Quelle
<b>Ch</b> = Charlotte	<b>R</b> = Richard
<b>D</b> = Dora	<b>S</b> = Samuel
<b>E</b> = Emil	<b>Sch</b> = Schule
<b>F</b> = Friedrich	<b>T</b> = Theodor
<b>G</b> = Gustav	<b>U</b> = Ulrich
<b>H</b> = Heinrich	<b>Ü</b> = Übermut
<b>I</b> = Ida	<b>V</b> = Viktor
<b>J</b> = Julius	<b>W</b> = Wilhelm
<b>K</b> = Kaufmann	<b>X</b> = Xanthippe
<b>L</b> = Ludwig	<b>Y</b> = Ypsilon
<b>M</b> = Martha	<b>Z</b> = Zacharias
<b>N</b> = Nordpol	